

KAPTABELL ALLGON/SMARTEQ

**RADIATORER: 3183(M6) 3182(UHF)
WIRERADIATOR MED BOTTENSPOLE**

Tabellen ger exempel på antal spolvarv vid olika frekvenser.

| FREKVENS MHz | 3183 (M6) | 3182 (UHF) |
|--------------|-----------|------------|
| 26,7 | | 45 |
| 27,0 | 41 | 44 |
| 28,0 | | 40 |
| 29,8 | 35 | 36 |
| 30,3 | 35 | 35 |
| 30,6 | 33 | |
| 31,0 | 33 | 34 |
| 37,0 | | 28 |
| 37,8 | 24 | |
| 40,0 | 22 | 25 |
| 40,6 | 21 | 24 |
| 41,0 | 21 | |
| 42,0 | 20 | 22 |
| 44,0 | | 21 |
| 47,0 | 17 | |
| 49,0 | | 18 |
| 50,0 | 15 | |
| 52,0 | | 15 |
| 55,0 | 13 | |

Spolen för 26,7 - 55 MHz är lindad på spolstomme (bobin)

| | | |
|-------|----|----|
| 66,5 | 20 | 22 |
| 69,0 | 19 | 21 |
| 72,0 | 18 | 20 |
| 76,0 | 17 | 19 |
| 81,0 | 16 | 18 |
| 85,0 | 15 | 17 |
| 89,5 | 14 | 16 |
| 94,5 | 13 | 15 |
| 99,5 | 12 | 14 |
| 105,0 | 11 | 13 |
| 109,0 | 10 | 12 |
| 115,0 | 9 | 11 |
| 124,0 | 8 | 10 |
| 132,0 | 7 | 9 |

Spolen för 66,5 - 132 MHz är frilindad av fosforbronstråd.



Uppgifterna hämtade från original kaptabeller från Allgon/Smarteq.
Observera att placering av antenn påverkar intrimning, så intrimning med
mätinstrument skall alltid göras. Ovanstående tabell utgör endast riktvärden.